XINMENG新盟

C101

Mechanical Keyboard

厂商：东莞市智达电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829756
传真：0769-81829756
网址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

新盟官方公众号

PMU-C101ASMU01

新盟C101机械键盘说明书

中文

产品通用范围：

新型C101机械键盘，键盘采用蓝牙-2.4G-有线三种模式任意转换，配置智能开关切换三键盖工作模式，各类通讯设备均可轻松实现连接便捷，产品都可运行于电脑Windows2000、Windows XP、Windows Vista,Win7,Win8,Win10,WIN11,OS2.0或以上及带蓝牙5.0版本手机系统，手机蓝牙设备名称《C101 BT1，C101 BT2或C101 BT3》。

硬件要求：

电脑具有连接设备可用的USB端口。

开关及数据线连接示意图：

A 开关及充电说明

- 蓝牙/有线/2.4G三模式切换开关
- TYPE-C连接端口
- 指示灯说明窗口

用产品配带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充电，充电时键盘底面指示灯呈C点灭为充小心插进键盘的充电端口，当指示灯亮为红色时开始充电，充满后指示灯熄灭，完满电时5C键盘白色恢复灯亮。

B 蓝牙连接



C TYPE-C连接



用配带的TYPE-C线将电脑连接，在随时线的状态下，把键盘的模式切换开关打到中间有线模式位置，这时键盘会将电脑自动连接并安装完成可以使用，这说明键盘同电脑下TYPE-C线连接成功可以使用了。

A 2.4G连接

把键盘的模式切换开关打到2.4G位置，此时装要把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动对程序安装好后这就可的，安装完成开可以使用，这时键盘的绿键会长亮后恢复灯泡。

Fn功能及灯光操作说明：

Fn+蓝=切换灯光模式
Fn+F1=减少键盘亮度
Fn+F10/F11=调节音量减或增
Fn+F12=静音
Fn+F1-F10=F1-F10的第二功能
Fn+Esc=恢复出厂设置（长按3秒）
Fn+Q=Q+END
Fn+A=A+DOWN功能，（可连续切换5种灯下）
Fn+S=S+PAUSE（可连续切换5种灯下）

灯光模式（19种颜色）：

灯光模式：常亮、呼吸、流光、渐变、流星、雪花、跑马灯、光谱等，可切换键盘灯光模式，包括：关闭、