XINMENG新盟

S98

新盟S98双8K三模键盘说明书

PMU－S98SSMU01

厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
网址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

中文

产品适用范围：
新盟S98机械键盘，键盘采用蓝牙-2.4G-有线三种模式信号传送，配置物理开关切换三通道工作模式，各通道能分别与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑Windows2000, WindowsXP，Vista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0版本以上及带蓝牙5.0版本手机系统。本机蓝牙设备名称《S98-BT1，S98-BT2，S98-BT3》。

硬件要求：
带蓝牙的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。



键盘开关作用说明：
键盘上侧有一个模式切换开关，模式切换开关一共有三档切换功能，当开关打在BT位置是蓝牙频道，当开关打在Line位置是-有线频道，当打在2.4G档时是2.4G无线频道。Win系统-Mac系统切换采用另一开关进行切换。



S98机械三模键盘安装步骤及使用说明：

● **键盘蓝牙模式连接对码安装步骤及使用：**
把键盘模式开关打在BT-位置上,再分别长按FN+Q/FN+W/FN+E三个组合键进行蓝牙广播，当长按FN+Q,键进行蓝牙广播时，键盘《Q》键符灯会快闪青色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒青色后恢复原灯光模式，当长按FN+W蓝牙广播键时，键盘《W》键符灯会快闪粉色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒粉色后恢复原灯光模式，当长按FN+E蓝牙广播键时，键盘《E》键符灯会快闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒黄色后恢复原灯光模式。产品是采用长按组合键进行蓝牙广播，短按组合键进行频道切换或回连提示，当键盘没连上时，相应键符灯会在20-30秒后熄灭，键盘进入睡眠状态。键盘在电脑WIN-10上安装步骤：可在电脑上点《开始》选《设备》选《蓝牙》再在列表选《键盘图标》点配对，依介面对话操作可完成。

● **键盘2.4G模式安装步骤及使用：**
键盘可用配带2.4G接收器同电脑连接，把键盘模式开关打在2.4G的位置上，长按FN+R键，这时键盘《R》键符灯会快闪蓝色灯光提示，这时要快速把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这样电脑会自动确认对码并安装好相应适配软件，一般电脑还会提示;安装完成并可以使用。（2.4G接收器有1K或8K两种，在购买产品时要请确认清楚）

● **键盘有线模式安装步骤及使用：**
键盘还可用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，把键盘的模式切换键打在中间有线图标《Line》档位时，键盘竖灯条灯会亮红色灯光，（当键盘电量不足时灯条灯会亮红色往上闪动-说明键盘也在充电状态，充满电后该键盘灯条恢复原灯光模式），键盘同电脑必需用配带的TYPE-C线进行连接。

S98机械三模键盘FN灯光组合键操作说明：

- FN+|\=灯光模式调节-（随波逐流（默认）、碧波荡漾，繁星点点，川流不息，如影随行，重峦叠嶂，正弦光波，彩泉涌动，踏雪无痕，百花争艳，一石二鸟，峰回路转，多彩纵横，漫天飞雪，多彩流星，常亮模式、动态呼吸、光谱循环、自定义模式（驱动）音乐律动1（驱动），音乐律动2（驱动），光影模式（驱动）。
- FN+Enter=灯光颜色切换（切换的颜色有-红色-绿色-蓝色-黄色-粉色-青色-白色-彩虹色）
- FN+Caps=恢复出厂设置。
- FN+TAB=一键白光
- FN+BackSpace=开关字符背光灯-（按一次关再按一次开）
- FN+Shift-L=低功耗模式（备注：必须要退出低功耗模式Fn+BackSpace组合键才能控制键盘开关灯）
- FN+(-_)=灯条灯效切换。
- FN+(=+)=灯条灯颜色切换。
- FN+([{)=键盘两侧灯效切换。
- FN+()})=键盘两侧灯颜色切换。
- FN+Win键=锁Win-键符灯变白光，再按退出恢复原灯光模式。
- CapLock=按一下作用时大写，CAP灯亮-同时字符灯光变白光，再按退出变小写时-灯光恢复原灯光模式-CAP灯熄灭。
- FN+END=Scroll　FN+PGuP=INS　FN+PGDN=Pause　FN+Home=Prtsc
- FN+Alt-R=电量查询。当电量低时，字符键1-3键符灯亮红色，电量足够时1-0键符灯亮绿色，亮绿灯多表示电量越多，亮绿灯少说明电量在减少（提示：这是电量估值-在无线模式下查询）

S98机械三模键盘FN功能组合键操作说明：

键盘在WIN系统时FN功能组合键说明

FN + F1= 电脑屏幕亮度-	FN + F2= 电脑屏幕亮度+
FN + F3= 任务视图 (Win+Tab)	FN+F4=计算器
FN + F5= 浏览器主页	FN + F6=搜索
FN + F7= 上一曲	FN + F8= 播放/暂停
FN + F9= 下一曲	FN + F10= 静音
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=锁win按键指示灯亮白色指示，解锁恢复默认灯效。	

键盘在MAC系统时FN功能组合键说明

F1= 电脑屏幕亮度-	F2= 电脑屏幕亮度+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+空格键）
F5= ctrl+"↓"（显示最前面的 App 的所有窗口）	F6=搜索（Command+space）
F7=上一曲	F8=播放/暂停
F9=下一曲	F10=静音
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALT会在切换界面时互换，不要锁Win.	

FN组合键

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事项：

1. 键盘在初次使用时，建议先用产品配带的数据线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充满电后再使用，充电时要观察连接线TYPE-C头的方向小心插到键盘的座内，以免碰坏端子座，当插好充电时键盘灯条灯会亮红色往上闪动提示，键盘在使用中当静止不用2-3分钟左右，键盘会自动关掉背光灯进入睡眠，这时按任意键可恢复。
2. 当使用8K-2.4G接收器时，要用本机配置数据线同电脑连接，把接收器放在键盘附近这样方便8K数据传送，当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或产品使用不正常时应确认是产品内置电量不足造成，也可FN+Alt-R键进行电量查询，出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的TYPE-C线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品模式开关打到有线图标位置。
3. 为了确保键盘在8K数据使用稳定，配置的电脑也要有2.0以上的USB端口，也不要随便搭配低端USB-拓展坞及用普通TYPE-C数据线。键盘还配置有驱动软件增强键盘的使用性能，有需要时可在新盟官方网站《www.szxinmeng.com.cn》下载。
4. 当键盘在使用中出现卡顿-键符反应延迟或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用TYPE-C线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道同2.4G通道重新对码切换切换频道解决，对码方法如上面所示（一次对不上码可重复操作）。如以上方法不能解决，请拨打产品服务热线：**400-006-1358**解决。
5. 本产品都是内置锂电设计，键盘采用（大容量锂电池）所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用。不能在高温或超低温环境使用，更不能靠近火源地方使用。
6. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单：

1. TYPE-C充电连接线一条。
2. 说明书保修卡一份。
3. 2.4G接收器。

English

日本語

Deutsch

Español

Français

Italiano

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期：

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容：

■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三. 不属于服务之范围：

■已经超出有效服务或免费维修期限的。
■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
■非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
■擅自涂改三包凭证内容的。
■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四. 联络方式：

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟产品客服热线：400-006-1358

注:本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员： QC PASS QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。